



Modelo/Model/Modelo		KR-110		Dimensões/Dimensions/Dimensiones (mm)													
	KR-110	A	B	C	D	E	F	G	-	-	-	-	-	-	-	-	
		105	120	60	90	98	50	Ø8	-	-	-	-	-	-	-	-	
		+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Tolerância / Tolerance / Tolerancia															
		Barra/Cross-bar/Bar								Observações/Comments/Comentarios							
										*Para Concessionárias de Energia Ft=2 x In *Terminal primário c/ parafuso M12 * For Electrical Utilities --> Continuous overload = 2 x In * Primary terminal screw M12 * Para distribuidores de energia --> Sobrecarga Continua = 2 x In * Terminal Primario c / tornillo M12							
Campo	M	N	O	P	Q	R	S	T	Ø	-	-						
50 - 350A	181	145	38	4,8	-	-	-	-	-	-	-						
400 - 600A	181	145	38	9,5	-	-	-	-	-	-	-						
800A	220	168	38	9,5	120	-	-	-	-	-	-						

Características / Features / Características																
Normas / Standard / Normas		ABNT					ANSI					IEC				
Umáx./Um./Umax.		0,6 kV					-					-				
Fat. Térm. / Therm. Fact. / Fact. Térm.		*1,2 x In					-					-				
Cor. Térm. / Therm. Curr. / Cor. Térm.		40 x In					-					-				
Frequência / Frequency / Frecuencia		60 Hz					-					-				
Cor. Sec. / Sec. Curr. / Cor. Sec.		5A					-					-				
Invólucro / Casing / Cubierta		Epóxi/Epoxy/Epoxy					-					-				
Conexão / Connection / Conexión		*Term. Sec. c/ Arruela e Paraf. M5					-					-				
Peso Aprox. / Approx. Weight / Peso Aprox.		3,000 kg					-					-				
Carga / Burden / Carga		C2,5	C5	C12,5	C25	C50	B0.1	B0.2	B0.5	B01	B2	2,5	5	10	20	30
		Classe / Class / Clase														
-Corrente Primária Nominal (A) -Nominal Primary Current (A) -Corriente Primaria Nominal (A)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	60	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	75	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	80	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	100	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	120	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	125	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	150	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	200	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	250	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	300	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	350	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	400	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	500	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	600	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	700	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	800	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Outros valores sob consulta / Other values on request / Otros valores previa solicitud

Modelo/Model/Modelo KR-110

Codificação do item

Observação: A codificação deverá levar em consideração as características técnicas da tabela da pág 1. Solicitações de campos, classe, cargas e características construtivas diferentes das apresentadas na ficha técnica deverão ser previamente consultadas.

Exemplo:

Transformador de corrente KR-110, 50/5A, 0,6C12,5 e 60 Hz/1,2 x In

T1532 **5** **3** **3** **0050** **0**

Código T153253300500

